

Príloha ZoD – Technologický postup kontrol

Zabezpečenie pravidelnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a požiarnej evakuačného rozhlasu

1. Denná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie zahŕňa kontrolu – Vykonáva objednávatel'

- a) zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania,
- b) signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja,
- c) stavu počítadla poplachov podľa záznamov v prevádzkovej knihe.

2. Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je – Vykonáva objednávatel'

- a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,
- b) kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
- c) aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),
- d) aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.

3. Obsahom kontroly raz za tri mesiace je – Vykonáva zhotovitel'

- a) kontrola náhradného napájacieho zdroja,
- b) kontrola hlásičov požiaru
- ba) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty,
- bb) funkčná kontrola hlásičov požiaru,
- bc) kontrola činnosti signálneho svetidla pripojeného na hlásič požiaru,
- bd) kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,1)
- c) funkčná skúška výstupov
- ca) ovládacích zariadení,
- cb) zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
- cc) doplňujúcich zariadení,
- d) kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

4. Obsahom kontroly raz za rok je – Vykonáva zhotovitel'

- a) kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj,
- b) kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení
- ba) povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
- bb) utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovnic,
- bc) jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
- bd) napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,
- be) záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,
- bf) prepojenia jednotlivých zariadení,
- c) kontrola hlásičov požiaru
- ca) funkčných parametrov hlásičov,
- cb) vizuálna a mechanická kontrola päťice vrátane vyčistenia,
- cc) vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.